ADAPTATEUR BLUETOOTH MOBILE CM/GM/DM/



Il existe un adaptateur ADPWS-GM pour les mobiles CM et GM, et l'ADPWS-DM pour les mobiles DM de la gamme Motorola .

Le PTT (push to talk ou alternat) **ADPWS-PTT** contient une batterie lithium.
A pleine charge, il peut fonctionner jusqu'à 12h.
Déchargé, il nécessite 4h de charge. Pour ce faire, utiliser le cordon USB-mini jack fourni.
Le PTT doit être éteint (par le commutateur on/off situé à l'arrière).



Prise mini jack pour la charge



Appairage des 3 appareils :

<u>Pour commencer, la radio, le PTT et le casque d'écoute Bluetooth doivent être éteints.</u>

1. Branchez le ADPWS-GM/DM sur la base mobile.
   Allumez la base tout en maintenant appuyé le bouton d'appairage sur l'adaptateur bluetooth.
   Maintenez le bouton appuyé pendant encore 3 secondes après le démarrage de la base.
   Relâchez le bouton lorsque la led bleue clignote environ 2 fois par seconde.
   L'adaptateur est alors en mode appairage avec un accessoire d'écoute bluetooth.

2. Appairez votre accessoire d'écoute bluetooth avec l'adaptateur ADPWS-GM/DM en suivant les instructions fournis par le fabricant sur le manuel d'utilisation.
   Lorsque la synchronisation des deux appareils est réussie, la led bleue de l'adaptateur ADPWS-GM/DM affichera une lumière constante de 3 secondes, puis clignotera toute les 5 secondes.
   Vous pouvez alors éteindre la base radio et le casque d'écoute Bluetooth.

3. Allumez la base tout en maintenant appuyé le bouton d'appairage sur l'adaptateur bluetooth.
   Maintenez le bouton appuyé pendant encore 3 seconde après le démarrage de la base.
   Relâchez le bouton lorsque la led bleue clignote environs 2 fois par seconde.
   Appuyez de nouveau sur le bouton d'appairage de l'adaptateur bluetooth, la led bleue clignote alors 3 fois par seconde indiquant le mode d'appairage avec un accessoire ADPWS-PTT.

4. Placez le ADPWS-PTT en mode appairage en maintenant appuyé le bouton d'alternat pendant la mise sous tension du PTT grâce au bouton « on » situé à l'arrière.
   La led bleue présente sur l'appareil clignote alors 2 fois /sec indiquant le mode appairage.
   Lorsque l'adaptateur bluetooth et le PTT sont appairés, la led sur l'adaptateur affiche une lumière constante durant 3 secondes, et celle du PTT clignote 1 fois toute les 4 secondes.

5. Si l'adaptateur bluetooth ou le PTT ne détecte aucun accessoire compatible bluetooth dans les 60 secondes après être mis en mode appairage, l'appareil quittera le mode appairage et reviendra à sa configuration précédente.

6. Lorsque l'adaptateur et le PTT sont synchronisés, éteignez la base radio et le PTT.

7. Pour utiliser vos 3 appareils, vous devez maintenant allumer la base radio, puis l'accessoire d'écoute, puis le PTT.